

FL-50R

- Controllo wireless a distanza in tre gruppi (A, B, C)
- Impostazione dei parametri direttamente dal monitor LCD della fotocamera
- Parabola orientabile orizzontalmente e verticalmente
- NG 50
- Disponibili quattro canali per evitare interferenze
- Modalità SUPER FP di nuova progettazione
- Disponibili le modalità TTL Auto, Auto e Manuale
- Leggero e compatto



Flash professionale con NG 50

Potete dimenticare l'intralcio provocato dai cavi per cercare la perfetta illuminazione dei soggetti delle vostre foto. Grazie ai nuovi flash a controllo wireless Olympus FL-50R e FL-36R, la possibilità di allestire sistemi di illuminazione senza cavi è una realtà tangibile e pratica. Questi nuovi lampeggiatori sono ideali per l'impiego con la reflex digitale professionale Olympus E-3, che consente di controllare fino a tre differenti gruppi di flash direttamente dalla fotocamera, senza la necessità di un flash aggiuntivo per il pilotaggio. I fotografi possono beneficiare dell'estrema versatilità di questi flash, senza più preoccuparsi delle complicazioni legate all'impiego dei cavi in studio o sul campo.

Specifiche

Angolo di copertura (illuminazione riflessa)

Su / Giù	90° / 7°
Sinistrat / Destra	180° / 90°

Dimensioni

Dimensioni (L x A x P)	78 x 141 x 107 mm
Peso	385 g

Angolo di copertura (illuminazione diretta)

Commutazione automatica	Sì
42mm	Su-giù 21° / sinistra-destra 28°
12mm	Su-giù 61° / sinistra-destra 78°
8mm	Su-giù 83° / sinistra-destra 101° Utilizzando il pannello diffusore grandangolare integrato.

Modalità flash

Modalità	TTL AUTO, AUTO, MANUALE, FP TTL AUTO, FP MANUALE, RC, SL AUTO, SL MANUALE
----------	---

Controllo flash wireless

Numero di canali	4 canali
Impostazione gruppi	3 gruppi
Modalità	TTL Auto Auto Manual FP TTL Auto FP Manuale

Disponibile quando utilizzato con fotocamere compatibili con il sistema flash Olympus wireless RC.

Numero Guida

Commutazione automatica	28 (12 mm) - 50 (42 mm)
-------------------------	-------------------------

Alimentazione

Alimentazione	4 batterie AA
---------------	---------------